345170120010

Mini-relé para circuito impreso (EMR o SSR) 0.1 - 0.2 - 2 - 6 A



La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

Descripción técnica:
Relé para circuito impreso 6 A, Relé electromecánico (EMR), 1 contacto, Contacto conmutado, 6 A, AgNi, Bobina DC sensible, 12 V, funcionamiento - de 8.4 a 18 V, potencia nominal 0.17 W, resistencia 840 Ω, absorbida 14.2 mA, tensión de mantenimiento 4.8 V, tensión de desconexión 0.6 V, variantes: Estanco al flux (RT II), temperatura ambiente de -40 a +85 °C

IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO

Características técnicas:

Aislamiento bobina/contactos:	6 kV
Configuración de contactos:	1 contacto, Contacto conmutado
Corriente nominal del contacto:	6 A
Descripción comercial:	Relé electromecánico para circuito impreso ultra delgado con 1 contacto - 6 A y bobina de bajo consumo. Montaje en CI o en zócalo para carril de la Serie 93.
Dimensiones:	5x15x28 mm
Temperatura ambiente:	-40...85 °C
Tensión nominal de alimentación dc:	12 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Tipo de alimentación:	Bobina DC sensible
Vida útil eléctrica:	60000 cycles
Homologaciones/certificaciones (según tipo):	

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento.
La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?
Contactar con nuestro equipo de ventas Encontrar un distribuidor

Finder 2024 - Todos los derechos reservados
Findernet.com
Informaciones técnicas

Los datos mostrados en este archivo PDF son generados automáticamente desde nuestro catálogo en línea. Los datos completos están disponibles en la documentación del usuario.
Fecha de creación 23/05/2024.